

## Karaoke AMP\_TA240

• 专业级功放电路设计，品质更高

• 外形独特、新颖，极具现代感

• TA240: 400W +400W /8 Ω

• 具有完善的过流、过温、直流保护功能

• 工作状态显示，操作方便

• 多种专业级连接端子，配置方便

• 配合 K2 可组成大型卡拉 OK 包厢、HI 房的放大系统



MODEL			TA240	
输出功率 (EIA 1KHZ 1% THD)	立 体 声	8 Ω	Ch.1 Ch.2	400W+400W
		4 Ω	Ch.1 Ch.2	650W+650W
	桥接	8 Ω	Ch.1 & Ch.2	1300W
Frequency Range			(频率响应)	20Hz-20KHz ±0.5dB
Input Sensitivity			(输入灵敏度)	775mv
S/N Ratio			(信噪比)	95dB
Distortion ( typical )			(谐波失真)	≤0.06%
Distortion (SMPTE)			(互调失真)	≤0.08%
Input Impedance			(输入阻抗)	10K(平衡);20K Ω (非平衡)
Damping Factor(5Hz-1KHz)			(阻尼系数)	>240
Slew Rate			(转换速率)	15V/VS
Crosstalk			(分离度)	≥60dB
Protection			(保护功能)	过热保护 过流保护 直流保护, 交流保护, 射频保护
Cooling system			(冷却系统)	散热器加二级风扇冷却
Power Supply			(电压)	AC:220-230V 50Hz/60Hz
Weight			(净重)	
Dimensions (W x D x H)mm			(尺寸)	482*443*88

## Karaoke AMP\_TA255

• 专业级功放电路设计，品质更高

• 外形独特、新颖，极具现代感

• TA255: 550W +550W /8Ω

• 具有完善的过流、过温、直流保护功能

• 工作状态显示，操作方便

• 多种专业级连接端子，配置方便

• 配合 K2 可组成大型卡拉 OK 包厢、HI 房的放大系统



MODEL			TA255	
输出功率 (EIA 1KHZ 1% THD)	立 体 声	8Ω	Ch.1 Ch.2	550W+550W
		4Ω	Ch.1 Ch.2	850W+850W
	桥接	8Ω	Ch.1 & Ch.2	1700W
Frequency Range			(频率响应)	20Hz-20KHz ±0.5dB
Input Sensitivity			(输入灵敏度)	775mv
S/N Ratio			(信噪比)	95dB
Distortion ( typical )			(谐波失真)	≤0.06%
Distortion (SMPTE)			(互调失真)	≤0.08%
Input Impedance			(输入阻抗)	10K(平衡);20KΩ (非平衡)
Damping Factor(5Hz-1KHz)			(阻尼系数)	>240
Slew Rate			(转换速率)	15V/VS
Crosstalk			(分离度)	≥60dB
Protection			(保护功能)	过热保护 过流保护 直流保护, 交流保护, 射频保护
Cooling system			(冷却系统)	散热器加二级风扇冷却
Power Supply			(电压)	AC:220-230V 50Hz/60Hz
Weight			(净重)	
Dimensions (W x D x H)mm			(尺寸)	482*443*88